BERNINA 530/550 - Mise à jour du micrologiciel

Remarque

L'instruction explique étape par étape l'installation du logiciel de maintenance BERNINA dans un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Windows® XP / Windows Vista™ ou Windows® 7.

Les noms de fichier utilisés et les illustrations peuvent varier selon le système d'exploitation installé et le navigateur Internet.

Cette instruction d'installation reproduit les illustrations de Windows® 7 et Internet Explorer 9.

Configuration de système minimale pour l'installation :

- Système d'exploitation : Windows® 7 (SP1), Windows Vista[™] SP2, Windows® XP SP2 (SP3)¹
- Type de système : Système d'exploitation 32 bits ou 64 bits.¹
- Processeur : Single Core 1 GHz ou supérieur
 - Mémoire vive : 512 MB ou supérieure pour Windows® XP.

2 GB ou supérieur pour Windows Vista™ / Windows® 7.

- Capacité de mémoire du disque dur disponible : 500 MO mini avant l'installation
- Carte graphique : au moins High Color (16 bit) ; résolution 1024 x 768.
- Écran : 10" ou plus grand
- Ports USB : Port USB disponible pour le transfert de données (machine à coudre informatisée)
- Connexion Internet : pour télécharger les fichiers
- Microsoft .Net Framework 4.0

Si vous n'aboutissez pas avec la mise à jour ou ne désirez pas l'effectuer vous-même, nous vous invitons à contacter votre concessionnaire.

Instruction d'installation étape par étape

- Toutes les applications sont fermées.
- Vous avez des droits d'administrateur pour votre ordinateur.
- La machine à coudre informatisée n'est pas encore connectée. (Sinon, un mauvais pilote s'installera.)
- Télécharger le fichier 5SeriesUpdate_Vxxxxxxx² à partir de <u>www.BERNINA.com/downloads</u> et l'enregistrer dans le classeur C:\temp
- Si vous n'avez pas de classeur « c:\Temp », il vous faut en créer un dans l'explorateur Windows.

Ouvrir le classeur C:\temp. Cliquer sur le fichier pour le dézipper.



- Remarque : Les systèmes d'exploitation autres que susmentionnés ne sont pas supportés.
- ² « x » représente un chiffre, les chiffres affichés indiquent la version de micrologiciel concernée





Dans le classer c:\Temp, double-cliquer sur le fichier 5SeriesUpdate_Vxxxxxx.msi

made to create BERNINA³

Si le message ci-dessous s'affiche, il faut commencer par installer Net Framework Version 4.0.



Í	BERNINA 5 Series Update
	This setup requires the .NET Framework version 4.0. Please install the .NET Framework and run this setup again. The .NET Framework can be obtained from the web. Would you like to do this now?
	Yes No

BERNINA 5 Series Update	
Welcome to the BERNINA 5 Series Update Se Wizard	itup ERNINA ^{DI}
The installer will guide you through the steps required to install BERNINA 5 Ser computer.	ies Update on your
WARNING: This computer program is protected by copyright law and internation Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible un	onal treaties. result in severe civil der the law.
	Mext 2

Puis sélectionner « Next »

made to create BERNINA

Vous pouvez confirmer le chemin proposé par « Next ».

BERNINA 5 Series Update	X		
Select Installation Folder			
:	ERNINA		
The installer will install BERNINA 5 Series Update to the following folder.			
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".			
Eolder: C:\Program Files (x86)\BERNINA\BERNINA 5 Series Update\ (Browse Disk Cost		
Cancel < Back	Next >		

Confirmer par « Next »

BERNINA 5 Series Update			
Confirm Installation			
BE	RNINA		
The installer is ready to install BERNINA 5 Series Update on your computer.			
Click "Next" to start the installation.			
Cancel < Back	Next >		

BERNINA 5 Series Update		
Installing BERNINA 5 Series Update		
	BERNINA	
BERNINA 5 Series Update is being installed.		
Please wait		
	ß	
Cancel	Back Next>	

Un certain temps peut s'écouler avant l'affichage du processus d'installation.

made to create BERNINA

Cliquer sur le bouton « Logiciel de « BERNINA International AG » toujours faire confiance et sélectionner « Installer » »



Terminer l'installation par « Close ».

BERNINA 5 Series Update	— — X
Installation Complete	
BE	RNINA
BERNINA 5 Series Update has been successfully installed.	
Click "Close" to exit.	
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framew	vork.
Cancel < Back	Close

Mise à jour de la machine à coudre informatisée



Démarrer le programme « Mise à jour série 5 »

Connecter la machine à coudre informatisée à votre PC avec le câble USB.

Appuyer sur la touche



enclencher la machine à coudre informatisée

Le processus de mise à jour démarre automatiquement.





Si vous recevez ce message, la mise à jour a abouti. Redémarrer la machine à coudre informatisée.



made to create BERNINA

INFORMATION

Il peut arriver qu'après l'installation du nouveau BMS, la machine ne soit pas identifiée. Ceci est dû à Windows qui installe son propre pilote.

La procédure ci-dessous permet d'installer le bon pilote.

Connecter la machine à coudre informatisée à votre PC avec le câble USB.

Appuyer sur la touche

et



enclencher la machine à coudre informatisée

Démarrer dans le classeur C:\Programme(x86)\BERNINA\BERNINA 5 Series Update le fichier 5SeriesDriver.

Confirmer ce message par OK.



Confirmer ce message par OK.



Le bon pilote a été installé. Démarrer à présent la mise à jour en cliquant sur l'icône ci-contre sur le bureau.

