
Bildschirm





«Home»

Zwischen Home- und Nähbildschirm wechseln.





Bildschirm





Durch Antippen von «?» wird die Hilfe-Funktion aktiviert. Ein Bildschirmbereich kann gewählt werden und die entsprechende Hilfestellung/Erklärung erscheint.



cir «cir»

Alle im Stich veränderten Einstellungen auf Grundwerte zurücksetzen.

Manuelle Einstellungen bleiben auf der Maschine erhalten und müssen manuell zurückgestellt werden.



Home-Bildschirm





«Geführter Modus»

Anwender Modus
er geführte Modus ist als S

Der geführte Modus ist als Standard voreingestellt und ermöglicht sanft in die Bedienung der Maschine einzusteigen. Es sind keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Dieser Modus führt Schritt für Schritt durch die nötigen Einstellungen bis zum Nähbeginn. Animationen werden angeboten und helfen, die korrekte Bedienung auszuführen. In der Grundeinstellung wird dieser Modus durch einen blauen Bildschirmhintergrund dargestellt.




«Expertenmodus»

Der Expertenmodus ist ein kreativer und schneller Modus, welcher abgekürzte Bedienschritte erlaubt und nur die wichtigsten Hinweise zur Bedienung anzeigt. Es werden gute Kenntnisse des Overlockens vorausgesetzt. Dieser Modus zeigt nach der Stichauswahl die mechanischen Einstellungen als Übersicht an, welche individuell zu prüfen oder auszuführen sind. In der Grundeinstellung wird dieser Modus durch einen violetten Bildschirmhintergrund dargestellt.


Home-Bildschirm





Nähbildschirm





Stich

Stichanzeige



Die Stichanzeige ist die wichtigste Anzeige auf dem Nähbildschirm

Der gewählte Stich wird in der Stichanzeige dargestellt. Diese bietet Zugriff auf verschiedene Ansichten und die automatischen Einstellungen.

Die Einstellung eines Stichs erfolgt über zwei Bildschirmansichten:

- Manuelle Einstellung
- 2 Automatische Einstellung

Automatische Einstellung



mit direktem Einfluss auf den Stich

- Fadenspannungseinstellung
- Stichlänge «SL»
- Differenzialtransport «DF»
- Stichoptimierer

mit direktem Einfluss auf die Maschine, unabhängig der Stichauswahl

- Nadelstopp oben/unten
- Maximale Nähgeschwindigkeit









Manuelle Einstellung





Die Übersicht der manuellen Einstellungen kann von der «Stichanzeige» aus angewählt werden. Alle Informationen werden als Notizen angezeigt und müssen immer vom Benutzer an der Maschine kontrolliert oder entsprechend ausgeführt werden.



Nähfussempfehlung



Einstellung Obergreiferabdeckung «ein-/ausgehängt»



Einstellung Nähfussdruck



Einstellung Obergreifer «Ein/Aus»



Einstellung Schnittbreite «CW»



Einstellung Messer «Ein/Aus»



Einstellung mtc-Fadenkontrolle



Einsetzen «Messerabdeckungs-/ Coversticheinsatz»



Einstellung Rollsaum-Wahlhebel «O/R»



Abbrechen Bestätigen



Einsetzen Nadeln



Einrichtungsassistent

Stichwahl

Direkte Stichauswahl









Über den Nähberater







Aus dem persönlichen Speicher







Persönlicher Speicher

Stich speichern









Stich umbenennen









Stich löschen









Nähbeginn

Stich wählen















Maschine einfädeln



Nadel einfädeln







Greifer einfädeln









Stich optimieren

Stichoptimierer



Der Stichoptimierer hilft, das optimale Stichbild zu erreichen.

Voraussetzung:

- Nähprobe ist ausgeführt.
- In der Stichansicht «Stichoptimierer» antippen.


Fehlerhafte Stichbilder werden angezeigt.

> Das am besten mit der Nähprobe übereinstimmende Stichbild antippen.

Korrekturmassnahmen werden vorgeschlagen.

Nach jeder Einstellung, die N\u00e4hprobe neu beurteilen und den Vorgang wiederholen, bis das optimale Stichbild erreicht ist.

Fadenspannung






Für jeden Stich sind Grundwerte vorprogrammiert. Diese Empfehlungen liefern für die meisten Anwendungen gute Resultate.

- > Um die Fadenspannung anzupassen, den Bereich der Fadenspannung anwählen.
- Mit dem Schieberegler oder über die «+»/«-»-Feineinstellungstasten für jeden Fadenweg die Fadenspannung anpassen.

mtc-Fadenkontrolle





Der Grundwert «mtc-Fadenkontrolle» ist immer auf Position «O» gestellt.

Die mtc Fadenkontrolle beeinflusst die Greiferfadenmenge um die Stoffkante und kann während des Nähens stufenlos verstellt werden

- > Um die Greiferfadenschlaufen an der Stoffkante zu vergrössern, die mtc-Fadenkontrolle im Uhrzeigersinn (+) drehen.
- > Um die Greiferfadenschlaufen an der Stoffkante zu verringern, die mtc-Fadenkontrolle im Gegenuhrzeigersinn (-) drehen.

Stich optimieren


Differenzialtransport



Die beiden Stofftransporteure können beim Nähen so aufeinander abgestimmt werden, dass der Stoff gleichmässig transportiert wird und es zu keiner Wellenbildung oder unerwünschtem Kräuseln kommt.

Der Differenzialtransport ist während des Nähens einstellbar.

Grundeinstellung




Differenzialtransport in Grundeinstellung 1 für flache und gleichmässige Nähte.

Dehnen



Um Nahtkräuseln zu vermeiden, Differenzialtransport reduzieren auf einen Wert zwischen 0,7 und 1.

Einhalten



Um Nahtwellen zu vermeiden, Differenzialtransport erhöhen auf einen Wert zwischen 1 und 2.

Kräuseln



Um absichtlich zu Kräuseln, Differenzialtransport erhöhen auf einen Wert zwischen 1,5 und 2.

Grössere Stichlängen erhöhen den Kräuseleffekt.

Stichübersicht

Overlockstiche

1	4-Faden Overlock mit integrierter Sicherheitsnaht	TO PETEL SEC. IN BOTH AND THE SEC.
2	3-Faden Super Stretch	PER TENENT OF THE PERSON OF TH
3	3-Faden Overlock breit (LN)	
4	3-Faden Overlock schmal (RN)	munumummumma.
5	3-Faden Flachnaht breit (LN)	MANAGEMENT AND THE PARTY OF THE
6	3-Faden Flachnaht schmal (RN)	NAMES OF STREET, STREE
7	3-Faden Rollnaht	
8	3-Faden Rollsaum	
9	2-Faden Kantenumschlinger breit (LN)	Material mentine men

10	2-Faden Kantenumschlinger schmal (RN)	
11	2-Faden Flachnaht breit (LN)	A CONTRACTOR
12	2-Faden Flachnaht schmal (RN)	Hannikump [*]
13	2-Faden Rollsaum	
14	2-Faden Overlock breit (LN)	MMMMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM
15	2-Faden Overlock schmal (RN)	
28	2-Faden Festonstich breit (LN)	
29	2-Faden Festonstich schmal (RN)	
30	3-Faden Pikotstich	Managara de la companya de la compan

Stichübersicht

Kettenstich

16 2-Faden Kettenstich (RC)



Coverstiche

21 4-Faden Coverstich


22 3-Faden Coverstich breit (LC-RC)

23 3-Faden Coverstich schmal (LC-CC)

24 3-Faden Coverstich schmal (CC-RC)

Combostiche

- 17 3-Faden Overlock (LN) + Kettenstich (RC)
- 18 3-Faden Overlock (RN) + Kettenstich (RC)
- 19 2-Faden Overlcok (LN) + Kettenstich (RC)
- 20 2-Faden Overlock (RN) + Kettenstich (RC)



WEST HAND THE WORLD TO THE WORLD TO