

Mise à jour du firmware pour machines à coudre BERNINA 820

Adresse Internet: http://www.bernina.com/downloads

Pré-requis:

Pour mettre à jour le firmware pour machines à coudre BERNINA 820, il vous faut un(e)

- Computer avec Windows® XP SP2, Windows Vista™ SP1
- Machine à coudre BERNINA 820
- Notice d'instructions pour BERNINA 820
- une clé de mémoire USB BERNINA vide
- Port USB libre sur le PC
- Accéss Internet pour télécharger les fichiers

Etape 1: Télécharger le firmware

Cliquer sur le lien: Firmware BERNINA 820 VXX.XX.XX (14486KB)



Confirmer le téléchargement du fichier en cliquant sur le bouton «**Exécuter** ».(*Le temps nécessaire pour le téléchargement dépend de la vitesse de votre ligne Internet*)



Connecter une clé de mémoire USB vide à un port USB libre de l'ordinateur. Confirmer les avertissements de sécurité avec « **Exécuter** ».

¹ «x» remplace un chiffre. Les chiffres affichés indiquent les versions de firmware concernées

BERNINA^{TI}

La boîte de dialogue suivante démarre:

Unpack all file:	s to:		
oft\Windows\T	emporary Internet	Files\Content.IE5\	2XP90AXN1
🔽 Confirm ove	rwrites		
		Count	

Sélectionner, en cliquant sur le bouton . le lecteur auquel est connectée la clé de mémoire USB vide (dans notre exemple le lecteur l:)

Unpack all file	s to:	
I:S		
🔽 Confirm ove	rwrites	
	OK Cancel	

Attention : Les données de la firmware peuvent PAS être décompresser dans une sous-dossier sur la clé de mémoire USB.

Cliquer sur le bouton «OK».

	Unzip:	
From: Firmwar To: I:\naxxx	e_BERNINA_8x0_Vxxxxxx.exe xxx_NG1RevC.bin	
	00.0/	
	33%	
	<u> </u>	

Les fichiers se dézippent maintenant sur la clé de mémoire USB.



Le dézippage terminé, vous trouvez les trois (3) fichiers dans le répertoire de base sur votre clé de mémoire USB:

- Naxxxxx_NG1RevC.bin ¹ (application)
 Nbxxxxxx.bin ¹ (bootloader)
 Ndxxxxxx_NG1RevC.bin ¹ (données)

(Pour vos fichiers, des chiffres s'affichent en lieu et place de la lettre x

Organiser 🔻 🛛 浸 Ouvri	r Partager avec 🔻 Graver	Nouveau dossier	III • 🔳	(
🔆 Favoris	Nom	Modifié le	Туре	
🧮 Bureau	naXXXXXX_NG1RevC.bin	30.09.2009 03:16	Fichier BIN	
📃 Emplacements ré	nbXXXXXX.bin	27.04.2009 09:07	Fichier BIN	
\rm Téléchargements	ndXXXXXX_NG1RevC.bin	30.09.2009 03:33	Fichier BIN	
Documents Images Musique Vidéos Ordinateur Windows 7 (C:)				
THE 33 LO (D) T	4			

¹ «x» remplace un chiffre. Les chiffres affichés indiquent les versions de firmware concernées



Etape 3: Mise à jour du firmware sur BERNINA 820

Les fichiers sont maintenant prêts pour mettre à jour votre machine à coudre BERNINA 820.

Pour installer le nouveau firmware sur votre machine à coudre BERNINA 820, nous vous prions de consulter la notice d'instructions de votre BERNINA 8-Series: (Chapitre: programme de mise en train).

Etape 4: Contrôler la version du firmware

Aller au «programme de mise en train» de votre machine à coudre BERNINA 820.

Ouvrir la zone d'information



et appuyer trois fois sur le bouton



Sur l'écran de votre BERNINA 820, dans la fenêtre d'information, les informations suivantes:



vous voyez

Version logicielle: Vxx.xx.xx ¹ Version du bootloader: Vxx.xx.xx ¹

```
<sup>1</sup> «x» remplace un chiffre. Les chiffres affichés indiquent les versions de firmware concernées
```